



Продуктова лінійка Baseline

## Outlet [type F] Jeweller

Бездротова розумна вбудована розетка з лічильником енергоспоживання



### Новий рівень комфорту

- Керування зі смартфона
- Сенсорна кнопка для ручного керування
- Працює без з'єднання з інтернетом
- Сценарії автоматизації



### Швидкий монтаж і налаштування

- Встановлюється замість старої розетки без заміни підрозетника<sup>1</sup> та проводки
- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку



### Пасує до будь-якого інтер'єру

Ми передбачили 8 кольорів розеток, що підійдуть для встановлення будь-де: вдома, в офісі, на виробництві тощо.



Чорний  
(Black)



Графіт  
(Graphite)



Сірий  
(Gray)



Димний  
(Fog)



Оливковий  
(Olive)



Устричний  
(Oyster)



Слонова кістка  
(Ivory)



Білий  
(White)



### Керування та свідоме споживання

- Лічильник енергоспоживання
- Захист від перегріву та перевантаження за струмом
- Світлодіодна індикація стану роботи



### Jeweller технологія зв'язку

- До 1100 м бездротового зв'язку
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою



### Компоненти Outlet

Outlet – збірний пристрій. Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.

#### Реле

Керує живленням Outlet




#### Кришка

Передня панель та кришка розетки



#### Рамка

Пластикові рамка з місцями для розміщення від 2 до 5 пристроїв поспіль



Якщо розетка встановлюється як окремий пристрій, то передня панель і рамка є одним компонентом. Щоб установити декілька пристроїв поспіль, необхідно придбати рамку та відповідні кришки для розеток.



## Варіативність конфігурацій

Outlet встановлюється окремо або в рамці як частина набору разом з іншими розетками чи вимикачами LightSwitch. Пристрої мають однаковий дизайн рамки та кольори.



Outlet



Рамка з 2 Outlet



Рамка з 2 Outlet та 2 LightSwitch

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p><b>Сумісність</b></p> <p><b>Хаби</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ретранслятори</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Зв'язок з хабом</b></p> <p><b>Технологія зв'язку Jeweller</b></p> <p><b>Діапазони частот</b> 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу</p> <p><b>Дальність зв'язку</b> до 1100 м Без перешкод</p>	<p><b>Компоненти</b> Одинарна розетка</p> <p>Встановлюється як окремий пристрій</p> <p><b>Реле</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p><b>Кришка</b> SoloCover (smart) [type F]</p>	<p><b>Компоненти</b> Комбінована розетка</p> <p>Встановлюється з декількома пристроями поруч в одній рамці</p> <p><b>Реле</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p><b>Кришка</b> SideCover (smart) [type F] CenterCover (smart) [type F]</p> <p><b>Рамка</b> Frame (2 seats) Frame (3 seats) Frame (4 seats) Frame (5 seats)</p>
<p><b>Живлення</b></p> <p><b>Напруга живлення</b> 230 В~, 50 Гц</p> <p><b>Максимальна вихідна потужність</b> 3 кВт</p> <p><b>Захист від перевантаження за струмом</b> більше ніж 13 А У разі спрацювання захисту Outlet вимикає живлення та надсилає сповіщення в застосунки Ajax</p> <p><b>Захист від перегріву</b> більше ніж +95 °С У разі спрацювання захисту Outlet вимикає живлення та надсилає сповіщення в застосунки Ajax</p>	<p><b>Монтаж</b></p> <p><b>Діапазон робочих температур</b> від 0°C до +40°C</p> <p><b>Допустима вологість</b> до 75%</p>	<p><b>Корпус</b></p> <p><b>Колір</b> чорний (black), білий (white), димний (fog), сірий (gray), графіт (graphite), слонова кістка (ivory), устричний (oyster), оливковий (olive)</p> <p><b>Вага</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller 75 г</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Передня панель: 37 г Кришка розетки: 8 г</p> <p>SideCover (smart) [type F] Передня панель: 26 г Кришка розетки: 8 г</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Передня панель: 25 г Кришка розетки: 8 г</p> <p><b>Frame</b> 2 seats: 16 г 3 seats: 22 г 4 seats: 28 г 5 seats: 34 г</p>	<p><b>Комплектація</b></p> <p><b>Розміри</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller 72,5 × 76 × 44,4 мм</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 82,3 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p>SideCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 76,2 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Передня панель: 82,3 × 70,4 × 10,1 мм Кришка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p><b>Frame</b> 2 seats: 82,8 × 153,5 × 6,3 мм 3 seats: 82,8 × 224,5 × 6,3 мм 4 seats: 82,8 × 295,5 × 6,3 мм 5 seats: 82,8 × 366,5 × 6,3 мм</p>

1 – Реле має глибину 38 мм. Рекомендуємо використовувати підрозетник глибиною від 50 мм для зручної комутації кабелів.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller](https://support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems