



KR1000

Считыватель проксимити карт с увеличенным радиусом действия

KR1000 - это наружный датчик с расширенным диапазоном защиты IP65.

Считыватель проксимити карт 125 кГц, разработанный специально для карт, брелоков, жетонов и наклеек ZKAccess.

Благодаря радиусу считывания 2 фута KR1000 обеспечивает пользователям удобную аутентификацию RFID для многих приложений, включая доступ к дверям, доступ к автомобильным воротам и любые приложения, в которых пользователю больше не нужно держать свои учетные данные RFID в непосредственной близости от считывателя RFID.

KR1000 имеет встроенный порт Wiegand-Out, который может быть подключен к любой панели управления доступом (включая дверные контроллеры ZKAccess C3 и InBio).

Характеристики

Технологии	Близость
Поддерживаемые СМИ	Карты, брелоки, жетоны и наклейки ZKAccess
Частота	125 кГц
Спектр	До 2 футов (60 см)
Материал	АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Цвет	Черный
Внутренняя и наружная установка	Электроника защищена от непогоды стойкая эпоксидная заливка
Клавиатура	Нет данных
Wiegand Interface	Порт Wiegand-Out
Источник питания	От 12 до 16 В постоянного тока
ТОК	Макс 300 мА
IP-рейтинг	65
Рабочая Температура -	От -20 ° С до + 55 ° С / от 4 ° F до 131 ° F
Влажность при эксплуатации	Относительная влажность от 15% до 90% без конденсации
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	9,3 x 9,4 x 1,4 дюйма (235 x 240 x 35 мм)
Вес	42 унции (1,2 кг)
Сертификаты	FCC, CE, RoHS

ZKAccess

6 Kingsbridge Road, Unit 8, Fairfield, NJ 07004 Телефон:
(862) 505-2101 • Факс: (862) 204-5906

© Авторское право 2016. ZKTeco Inc. Логотипы ZKTeco и ZKAccess являются зарегистрированными товарными знаками ZKTeco или связанной с ней компанией. Все другие упомянутые названия продуктов и компаний используются только в целях идентификации и могут являться товарными знаками их соответствующих владельцев. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены.